

BXGNI6500E

GENERADOR INVERTER

BLACK+ DECKER



MONOFÁSICO



GASOLINA



95 LWA



6500 W



89
KG

BXGNI6500E

Potencia Nominal	6000 W
Potencia Máxima	6500 W
Frecuencia	50 Hz
Voltaje	230 V
Intensidad	28,2 A
Salidas	2x16A + 1x32 + ATS Conector
Display	Digital
Batería AH	12 V / 18 Ah
Capacidad Depósito de Combustible	18,5 L
Salida DC	12V / 4A / USB
Autonomía 50% carga	8 h
Nivel sonoro a 7 m (dBA)	70 DbA / 95 LWA
Modelo Motor	XY188F-1
Potencia Motor	
Arranque	Manual / Eléctrico / Automático
Cilindrada	389 cc
Capacidad Aceite	0,92L
Alternador	Inverter
Potencia Nominal	6000 w
Factor de Potencia Cosφ	1
Regulación Voltaje	Digital
Baja Presión de Aceite	Sí
Peso Neto	89 Kg
Peso Bruto	98 Kg
Dimensiones Producto	750x 537 x 630 mm
EAN	8435528161995

Puede Conectar:



Utilidades::



Accesorios:



ATS



PROGRAMADOR MANDO



EXTRACTOR DE ACEITE