



El frontal multicolor Energizer HDL30 es otra solución innovadora de linterna frontal dentro de la extensa línea de linternas frontales. Con tecnología LED brillante, duradera y eficiente en energía, los usuarios obtienen una solución brillante, liviana y manos libres con capacidad de funcionamiento prolongado. Es una luz perfecta para el hogar, el trabajo y actividades al aire libre. Con la función de atenuación avanzada en todos los ajustes de luz, los usuarios pueden controlar la intensidad de la luz desde el 100% hasta el 10%. Con una correa para la cabeza cómoda y ajustable y una cabeza pivotante antideslumbrante para dirigir la luz exactamente según sea necesario, esta linterna frontal es otra forma en que Energizer® continúa ofreciendo soluciones de iluminación innovadoras.

Lúmenes	Tiempo de funcionamiento	Haz de luz	Caída	Resistente al agua
 FL1 STANDARD 400 LUMENS	 FL1 STANDARD 4h	 FL1 STANDARD 80m	 FL1 STANDARD 1m	 FL1 STANDARD IPX4



BENEFICIOS DEL DISEÑO

- ✓ Los modos de LED Rojo y Verde permiten a los usuarios preservar la visión nocturna
- ✓ Diseño compacto y liviano con cabeza pivotante
- ✓ Cabeza pivotante para dirigir la luz donde sea necesario.
- ✓ Resistente al agua con lente irrompible

BENEFICIOS DEL RENDIMIENTO

- ✓ El ajuste de atenuación en todos los modos permite a los usuarios controlar la intensidad de la luz y gestionar la vida útil de la batería.
- ✓ Tecnología LED brillante, duradera y eficiente en energía.

LUZ Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN

- ✓ Hasta 12 veces más brillante que la tecnología LED estándar.
- ✓ Funciona con 3 pilas AAA.CCT: 5000K CRI:75

ESPECIFICACIONES DE LAS PILAS

Tipo de pila	ENR Max Alcalina
Tamaño pila	AAA
Número de pilas	3

DURACIÓN DE LAS PILAS

Modos	Lúmenes (lm)	Duración (h)	Haz de luz (m)
Alto	400	4	80
Bajo	25	40	---

Modos

Alto, Bajo, Verde, Rojo, Apagado. Presiona y mantén presionado para atenuar.

CERTIFICADOS Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA

EMC, EN62471, FCC



ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Peso:	57 Grams / 2.01 Ounces
Dimensiones:	60 mm x 37 mm x 47 mm 2.36" x 1.46" x 1.85"

CARACTERISTICAS ELCETRICAS

Consumo de energía nominal:	2.55 W
Pilas	3 AAA Energizer E92 4.5V dc
LED especificaciones:	LED 3.0V cc / 850 mA

EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD

Probado según los estándares ANSI FL1. Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Publish Date: 15-JUNE-2022

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Presiona 1 vez para Alto.
2. Presiona 2 veces para Bajo.
3. Presiona 3 veces para Verde.
4. Presiona 4 veces para Rojo.
5. Presiona y mantén presionado en modo Alto o Bajo para atenuar.
6. Después de 2 segundos en cualquier modo, la siguiente pulsación será para apagar.

INSTRUCCIONES PARA EL CAMBIO DE PILAS

1. Libera la pestaña de bloqueo de la puerta de la batería tirando hacia arriba y hacia adelante.
2. Abre la puerta de la batería.
3. Coloca las pilas AAA siguiendo la orientación mostrada en el compartimento de la batería.
4. Cierra la puerta de la batería.
5. Cierra la pestaña de bloqueo.