

CARGADOR BATERIA 12V 5A CEVIK SP-GX5



Código artículo: SP-GX5
EAN-13: 7649989624093
Marca: CEVIK PRO

- Cargador
- Recondicionamiento
- Mantenimiento
- Test

Descripción general

El GX Series Advanced Battery Chargers son fabricados para el uso con baterías 12V. Compatible con baterías de litio WET, AGM, EFB, VRLA y 12.8V Lifepo4. Los cargadores no están destinados a cargar otras baterías distintas de las mencionadas anteriormente y hasta un máximo de 110Ah (GX5). El proceso de carga es controlado por un microprocesador que asegura la carga correcta de la batería y cambia automáticamente a un modo de mantenimiento una vez que la batería está completamente cargada. En este modo esta batería se mantendrá cargada y no será sobrecargado o daño.

Características

Voltaje (en V)	220-240
Potencia (en Kw)	50
Tensión De Carga (en V)	12v
Capacidad Min-Max (Cargando)	1.2-110 Ah
Capacidad Min-Max (Mantenimiento)	1.1-160 Ah
Capacidad Min-Max (Reacondicionar*)	24-250 Ah*
Pasos de carga	10

Datos packaging

Unidad de contenido	pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,900
Producto empaquetado: largo (cm)	160,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	270,00
Producto empaquetado: alto (cm)	110,00
Presentación	Caja de cartón

Datos logísticos - otros

Dropshipping	sin información
--------------	-----------------

Enlaces

pdf	CARGADOR SP-GX DOCUMENTO
pdf	SP-LE-GX Folleto informativo Cargadores/Arrancadores